

#### Conditions de mise en service:

- L'ordinateur nécessaire au fonctionnement du logiciel reste à votre charge sauf dans le cas où celui-ci est détaillé au devis.
- L'ordinateur nécessaire au fonctionnement du logiciel doit respecter la configuration minimum décrite ci-dessous.
- Acceptation des contrats de Licence.

#### Dans le cas d'une mise en réseau :

- Le serveur doit respecter la configuration minimum décrite ci-dessous. Il est recommandé de faire appel à un administrateur réseau (Attention : la mise en réseau requiert l'acquisition d'une licence réseau)
- Une connexion Internet haut débit est requise pour les interventions techniques à distance dans le cadre du contrat de Service **Canfield Care**

Configuration informatique pour les stations de travail en réseau. (non fourni) (ces stations sont dédiées à la visualisation et le traitement des images 3D)	
Système d'exploitation	WINDOWS 7 - 8.1 ou 10 (64 bits) Professionnel minimum
Processeur	Double Cœur – 2,75 GHz (minimum) - Quadri core recommandé
Mémoire vive	8 GB (minimum)
Lecteur optique	DVD-ROM (minimum)
Disque dur	250 GB (minimum)
Moniteur	1280 x 1024 en 24 bits couleur (minimum), recommandé : 1920 x 1200 (4K non supporté)
Carte graphique	1 GB minimum, recommandé : nVidia GeForce GT640 - 1 GB (version du pilote : 320.39)
Open GL	Version 3.0 ou supérieure
Connectivité	1 GB ou plus
Connexion internet	Carte réseau LAN
Compte utilisateur	Le poste utilisateur doit disposer d'un compte avec pouvoirs administrateur

Dimensions	
VECTRA M3	
Hauteur	180 cm
Largeur	122 cm
Profondeur	56 cm

Alimentation	
Voltage	210 à 240 volts AC (+ / - 10%)
Fréquence	50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Consommation	880 watts

Serveur (pour la mise en réseau du logiciel)	
<i>La mise en réseau du logiciel VECTRA requiert une ou plusieurs licences réseau</i>	
Serveur	Windows Server 2008, 2008 R2 or 2012
Serveur SQL	SQL Express, SQL 2005, 2008, 2008 R2, ou 2012
Disque dur	1 TO - RAID 1 recommandé L'espace requis dépend du volume de stockage pour les images et les paramètres du logiciel
Connectivité	Carte réseau LAN (1 GB minimum) - réseau filaire fortement recommandé
Sauvegardes	La mise en place d'une sauvegarde automatique est formellement recommandée Les sociétés Esthetec et Canfield dérogent toutes responsabilités en cas de perte de vos données