

Conditions de mise en service:

- L'ordinateur nécessaire au fonctionnement du logiciel reste à votre charge sauf dans le cas où celui-ci est détaillé au devis.
- L'ordinateur nécessaire au fonctionnement du logiciel doit respecter la configuration minimum décrite ci-dessous.
- Acceptation des contrats de Licence.

Dans le cas d'une mise en réseau :

- Le serveur doit respecter la configuration minimum décrite ci-dessous. Il est recommandé de faire appel à un administrateur réseau (Attention : la mise en réseau requiert l'acquisition d'une licence réseau)
- Une connexion Internet haut débit est requise pour les interventions techniques à distance dans le cadre du contrat de Service **Canfield Care**

Configuration informatique pour les stations de travail en réseau. (non fourni) (ces stations sont dédiées à la visualisation et le traitement des images 3D)	
Système d'exploitation	WINDOWS 7 - 8.1 ou 10 (64 bits) Professionnel minimum
Processeur	Double Cœur – 2,75 GHz (minimum) - Quadri core recommandé
Mémoire vive	8 GB (minimum)
Lecteur optique	DVD-ROM (minimum)
Disque dur	250 GB (minimum)
Moniteur	1280 x 1024 en 24 bits couleur (minimum), recommandé : 1920 x 1200 (4K non supporté)
Carte graphique	1 GB minimum, recommandé : nVidia GeForce GT640 - 1 GB (version du pilote : 320.39)
Open GL	Version 3.0 ou supérieure
Connectivité	1 GB ou plus
Connexion internet	Carte réseau LAN
Compte utilisateur	Le poste utilisateur doit disposer d'un compte avec pouvoirs administrateur

Dimensions	
VECTRA XT	
Hauteur	141 - 208 cm
Largeur	152 cm
Profondeur	42 cm

Alimentation	
Voltage	210 à 240 volts AC (+ / - 10%)
Fréquence	50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Consommation	880 watts

Serveur (pour la mise en réseau du logiciel)	
<i>La mise en réseau du logiciel VECTRA requiert une ou plusieurs licences réseau</i>	
Serveur	Windows Server 2008, 2008 R2 or 2012
Serveur SQL	SQL Express, SQL 2005, 2008, 2008 R2, ou 2012
Disque dur	1 TO - RAID 1 recommandé L'espace requis dépend du volume de stockage pour les images et les paramètres du logiciel
Connectivité	Carte réseau LAN (1 GB minimum) - réseau filaire fortement recommandé
Sauvegardes	La mise en place d'une sauvegarde automatique est formellement recommandée Les sociétés Esthetec et Canfield dérogent toutes responsabilités en cas de perte de vos données